

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

# MAZ-4160

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MATRICIAL Y MULTICANAL



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Amplificador matricial y multicanal. Dispone de 5 canales de entrada que pueden asignarse a cualquiera de las 4 zonas de salida. Los canales de entrada tienen controles de ganancia, graves, agudos, volumen y asignación a zonas. Las zonas de salida tienen control independiente de volumen y salida de línea. Tiene alimentación phantom y prioridad de avisos Tel. paging y entrada 1, seleccionables. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección de temperatura, sobrecarga y cortocircuito. Uso intuitivo y de fácil instalación. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia, que requieran diferente audio por cada una de las zonas.



+ Info:  
<https://fonestar.com/MAZ-4160>

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |   |
|-----------------|---|
| CARACTERÍSTICAS | Amplificador matricial y multicanal.<br>Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida.<br>4 zonas con control independiente de volumen y salida de línea.<br>Alimentación phantom.<br>Prioridad de avisos. |
| POTENCIA        | 4 x 60 W máximo, 4 x 45 W RMS   |
| RESPUESTA       | 50-17.000 Hz ±3 dB  |
| DISTORSIÓN      | Armónica: < 0'5%  |
| ENTRADAS        | 3 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 2 mV RMS y 15.000 Ohm 300 mV RMS, conmutables<br>2 auxiliares, 2 x RCA 50.000 Ohm 300 mV RMS<br>1 tel. paging, terminales roscados 600 Ohm 100-300 mV RMS      |
| SALIDAS         | 4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados<br>1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 900 mV RMS y 1 W 8 Ohm<br>1 auriculares estéreo, jack 3'5 mm 47 Ohm 0'5 W                                    |
| CONTROLES       | Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas<br>Tel. paging: volumen y selector de zonas<br>Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor<br>Volumen de auriculares monitor                             |
| PHANTOM         | 15 V en micros 1 a 3, seleccionable   |
| PRIORIDAD       | Tel. paging y entrada 1 por nivel de señal, seleccionable<br>Entrada 1 por cierre de contactos  |
| IMPEDANCIA      | 4 zonas: 4 y 8 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados   |
| ALIMENTACIÓN    | 230/115 V CA, 800 W máximo  |
| MEDIDAS         | 483 x 133 x 335 mm fondo. 3 U rack 19"  |
| PESO            | 15'8 kg   |



+ Info:  
<https://fonestar.com/MAZ-4160>