

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

MAZ-4480

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MATRICIAL Y MULTICANAL



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador matricial y multicanal. Dispone de 5 canales de entrada que pueden asignarse a cualquiera de las 4 zonas de salida. Los canales de entrada tienen controles de ganancia, graves, agudos, volumen y asignación a zonas. Las zonas de salida tienen control independiente de volumen y salida de línea. Tiene alimentación phantom y prioridad de avisos Tel. paging y entrada 1, seleccionables. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección de temperatura, sobrecarga y cortocircuito. Uso intuitivo y de fácil instalación. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia, que requieran diferente audio por cada una de las zonas.



+ Info:
<https://fonestar.com/MAZ-4480>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador matricial y multicanal. Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 4 zonas de salida. 4 zonas con control independiente de volumen y salida de línea. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.
POTENCIA	4 x 135 W máximo, 4 x 120 W RMS
RESPUESTA	60-17.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 7 mV y 15.000 Ohm 100 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA 50.000 Ohm 300 mV 1 tel. paging, terminales roscados 600 Ohm 100-300 mV
SALIDAS	4 líneas balanceadas o desbalanceadas zonas 1 a 4, terminales roscados 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 775 mV y 1 W 8 Ohm 1 auriculares estéreo, jack 3'5 mm 47 Ohm 0'5 W
CONTROLES	Canales 1 a 5: ganancia, graves, agudos, volumen y asignación de zonas Tel. paging: volumen y selector de zonas Zonas 1 a 4: volumen, selector de monitor Volumen de auriculares monitor
PHANTOM	48 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. paging y entrada 1 por nivel de señal, seleccionable Entrada 1 por cierre de contactos, seleccionable
IMPEDANCIA	4 zonas: 4 y 8 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.200 W máximo
MEDIDAS	483 x 133 x 410 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	20'7 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/MAZ-4480>