

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

# MAZ-6600RU

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MATRICIAL Y MULTICANAL



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 6 zonas de salida
- ✓ Reproductor USB/SD con sintonizador digital de radio FM
- ✓ Tonos musicales de aviso



+ Info:  
<https://fonestar.com/MAZ-6600RU>

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Hostelería



Educación



Todos los sectores

## DESCRIPCIÓN:

Amplificador matricial y multicanal. Dispone de 5 canales de entrada que pueden asignarse a cualquiera de las 6 zonas de salida con control independiente de volumen. Reproductor USB/SD y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática. Phantom 48 V en micros 2 y 3 y prioridad de avisos en micro 1 por nivel de señal o cierre de contactos, seleccionables. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran fiabilidad gracias a los circuitos de protección de temperatura, sobrecarga y cortocircuito. Uso intuitivo y de fácil instalación. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia, que requieran diferente audio por cada una de las zonas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	<p>Amplificador matricial y multicanal.                      Matriz de asignación de 5 canales de entrada a 6 zonas de salida.                      Reproductor USB/SD.                      Sintonizador digital FM.                      6 zonas con control independiente de volumen.                      Alimentación phantom.                      Tonos musicales de aviso.                      Prioridad de avisos.                      Mando a distancia para reproductor USB/SD/FM.</p>
POTENCIA	6 x 100 W RMS
RESPUESTA	80-18.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 0'5%
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	<p>Micrófonos: &gt; 65 dB                      Auxiliares: &gt; 75 dB</p>
ENTRADAS	<p>1 micro balanceado, jack 6'3 mm, 4 mV RMS                      2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 4 mV RMS / 400 mV RMS, conmutables                      1 auxiliar estéreo DVD/CD/AUX, 2 x RCA 220 mV RMS, 160 mV RMS, 110 mV RMS, seleccionable                      1 auxiliar estéreo, jack 3'5 mm, 200 mV RMS</p>
SALIDAS	1 monitor estéreo, jack 6'3 mm



+ Info:

<https://fonestar.com/MAZ-6600RU>

CONTROLES	6 botones de zonas 1 a 6 por cada canal de entrada 2 a 5 y reproductor USB/SD/FM Canales 1 a 4: control de volumen, graves y agudos Zonas 1 a 6: control de volumen, selector de monitor Volumen de monitor
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	48 V en micros 2 y 3, seleccionable
PRIORIDAD	Micro 1 por nivel de señal o cierre de contactos, seleccionable
IMPEDANCIA	6 zonas: 8 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 1.000 W máximo
MEDIDAS	420 x 133 x 376 mm fondo. 3 U rack 19"
PESO	17'5 kg
ACCESORIOS	Antena FM Soportes para montaje en rack 19"



+ Info:  
<https://fonestar.com/MAZ-6600RU>