

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

MA-245

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Tamaño compacto, para uso en sobremesa
- ✓ Posibilidad de enracar mediante soporte modelo MA-2N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía Equipo con excelentes prestaciones y variedad de entradas y salidas. Diseñado para su uso en instalaciones de megafonía con altavoces de línea 100 V o instalaciones mono con altavoces de baja impedancia. Entradas de audio con las conexiones estándar del mercado: XLR, jack y RCA. Conectores de altavoz con terminales roscados, seguros y de fácil conexión. Gran calidad de sonido. Tamaño compacto, para uso en sobremesa o en rack 19". Para instalaciones de megafonía y música ambiental con altavoces de línea de 100 V o baja impedancia. Locales comerciales, centros educativos, monumentos, exposiciones, bares, restaurantes, etc.



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-245>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonía. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.
POTENCIA	360 W máximo, 240 W RMS
RESPUESTA	80-16.000 Hz ±3 dB
DISTORSIÓN	Armónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	4 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS y 47.000 Ohm 150 mV RMS, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminales roscados 600 Ohm 100 mV RMS
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminales roscados 600 Ohm 775 mV RMS y 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 4, aux y volumen general
PHANTOM	24 V en micros 1 a 4, seleccionable
PRIORIDAD	Tel. input y micro 1 por nivel de señal, seleccionable
IMPEDANCIA	4 Ohm y líneas 100, 70 y 25 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 600 W y 24 V CC, 312 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm fondo. 2 U rack 19"
OPCIONAL	MA-2N: soportes para montaje en rack 19"
PESO	11'4 kg



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-245>