

# D-Mic portátil

Micrófono direccional de mano



## Descripción

D-Mic es un micrófono de mano unidireccional, de tipo transductor, robusto, flexible y fácil de utilizar.

El cable en espiral proporciona libertad de movimiento al usuario; el anillo led incorporado indica el estado del micrófono: activo o petición de palabra.

El micrófono de mano D-Mic tiene un sencillo botón de encendido y apagado y está apantallado para evitar interferencias de teléfonos móviles. Es una solución perfecta para congresos y conferencias.

## Especificaciones

### Mecánicas

Material	Latón
Color	Negro mate, RAL 9011
Longitud de cable	Enrollado: 725 mm Extendido: 1500 mm
Dimensiones (mm)	205 (a) x 30 (h) x 30 (p), cable no incluido
Dimensiones inc. envase (mm)	238 (a) x 75 (h) x 82 (p)
Peso	316 g
Peso inc. envase	395 g

### Eléctricas

Principio del transductor	Electret trasero (condensador)
Patrón polar	Unidireccional
Frecuencia	100~12.000 Hz
Condiciones nominales	Resistencia de polarización = 1k2 Vdd = 3,3 VCC 1 Pa = 94 dB SPL
SPL máximo a 1 kHz	115 dB SPL (1% THD+N)
Relación señal/ruido	67 dB con ponderación A (ref. 1 Pa)
Sensibilidad	-52 dB ± 3 dB (0 dB= 1V/Pa a 1000 Hz)
Consumo	0,5 mA (sin anillo led) Máx. 25 mA (con anillo led)
Impedancia	1,2 kΩ ±30% (a 1 kHz)
Conexión	Conector JST

#### Nota:

- La integración del micrófono de mano D-Mic requiere un panel de montaje empotrado personalizado.
- En caso de que se necesite utilizar con la Confidea F-BOX (Ref. 71.98.0522), es necesario cortar el conector y conectar los cables al conector entregado con la Confidea F-BOX.

## Certificación

Región	Certificación
Europa	CE

**Copyright de toda la información propiedad de Televic Conference,  
2025.**  
**Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo  
aviso.**  
Versión 1.2, 17 June, 2025

**Televic Conference**  
Leo Bekaertlaan 1  
8870 Izegem, Bélgica  
+32 51 30 30 45  
conference@televic.com  
<https://www.televic.com/en/conference>