

MEGAFONÍA / AMPLIFICADORES / MONO

MA-181RU

AMPLIFICADOR DE MEGAFONÍA MONOZONA



- ✓ Excelentes prestaciones
- ✓ Tamaño compacto, para uso en sobremesa o en rack 19"

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EN:



Todos los sectores

DESCRIPCIÓN:

Amplificador de megafonía con reproductor USB/SD y sintonizador digital FM. Indicado para instalaciones comerciales, sonorizaciones y audio distribuido.



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-181RU>

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonía. Reproductor USB/SD. Sintonizador digital de radio FM. Alimentación phantom. Prioridad de avisos.
POTENCIA	180 W RMS
RESPUESTA	Micrófonos: 80-18.000 Hz Auxiliar: 50-20.000 Hz
DISTORSIÓN	Armónica: < 1%
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	Micrófonos: > 60 dB Auxiliares: > 70 dB
ENTRADAS	2 micros/líneas balanceados, combo (XLR y jack 6'3 mm) 600 Ohm 1 mV y 10.000 Ohm 45 mV, conmutables 1 auxiliar, 2 x RCA, 90 mV RMS y jack 3'5 mm, 45 mV
SALIDAS	1 line out, 2 x RCA, 700 mV
CONTROLES	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volumen: entradas 1 a 2, aux/mp3, volumen general y reproductor USB/SD/FM
REPRODUCTOR	Reproductor USB/SD y sintonizador digital FM con presintonías y búsqueda automática
PHANTOM	24 V en micros 1 a 2, seleccionable
PRIORIDAD	Prioridad 1: Micro 1, 2 por nivel de señal (mismo nivel de prioridad)
IMPEDANCIA	4 Ohm y líneas 100 y 70 V, terminales roscados
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 250 W
MEDIDAS	420 x 100 x 320 mm fondo. 2 U rack 19"
PESO	8,3 kg
ACCESORIOS	Antena FM 2 soportes de rack 19"



+ Info:
<https://fonestar.com/MA-181RU>